

Нормализатор напряжения со ступенчатой регулировкой и релейной коммутацией

Предназначен для питания бытовой и профессиональной аппаратуры: стиральные машины, СВЧ-печи, холодильники, компьютеры, игровые автоматы, банкоматы и т.д.

Phantom VN720		
Номинальная мощность	Вт	2500
Искажения	%	0
Кратковременная перегрузка	Вт	3500
Выходное напряжение	В	220 ± 10
Диапазон стабилизации	В	134-260
Шаг стабилизации	В	10

Защита:		
Входное напряжение	Umin	100
	Umax	270
Выходное напряжение	Umax	240
Тепловая (перегрев силового трансформатора)		
Короткое замыкание в сети		

Габариты		
Размер (длина x ширина x высота)	мм	210X175X100
Вес	кг	5,5

Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев.